



CR25A-COMBO-F5

Sono portable 250 W sur batterie avec Bluetooth et système HF 500 MHz

Référence: H11025

Entrées :

- 2 canaux XLR/TRS sur fiches combo (Mic/Line)
- 1 canal stéréo sur fiches RCA
- 1 canal Auxiliaire sur fiche jack 3.5 stéréo
- 1 connection Bluetooth
- 2 micros UHF

Sortie : 1 sortie ligne sur Jack 6.35 TRS

Haut-parleur : HP 12 pouces + moteur 1,35 pouces titane / Impédance totale de 4 Ohms

Puissance : Amplificateur classe D 250W RMS sur secteur / 150W RMS sur batterie.

Courbe de réponse : 55 - 20k Hz

Pression acoustique : 118 dB SPL max

Micro HF :

- UHF diversity à 16 fréquences sélectionnables
- Micro main cardioïde dynamique
- Bande de fréquences UHF 514 ~ 542 MHz - 35 mW

Lecteur

- Lecteur de clef USB ou carte SD et récepteur Bluetooth® intégré
- Livré avec télécommande infra rouge

Bluetooth®

- Récepteur Bluetooth® intégré au player
- Type V2.0 AVRCP, pour une excellente qualité de transmission audio équivalente au numérique

Réglages et indicateurs :

- Réglages indépendants du niveau de chaque voie
- Égaliseur Basse et aigus de -12dB à + 12dB
- Effets Echo et Delay sur les voies micro
- Indicateur Power et Limit
- Indicateurs de charge des batteries

Finition : Enceinte moulée en polypropylène, grille métal. Embase C35 pour pied.

Dimensions en mm : 615 x 350 x 395

Poids net avec batteries : 24,5 kg

Batteries : 2 x 18V / 7Ah NP pour le système

Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume

Temps de charge : 8 heures environ pour les deux batteries 18V

Gestion de l'alimentation :

- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED. Charge et utilisation simultanée.
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible.

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Puissance	250 W rms
Impédance	4 Ω
Taille du modèle	12"
Fonction	Batterie, Bluetooth, Embase 35 mm, SD, Télécommande sans fil, USB
Famille	CR

Références compatibles



Ant F5

13,44 € TTC

Réf: H11022



audiophony
 EQUIPMENTS
CR25A-COMBO
 250W portable system
 Power : AC 220-240V - 50Hz / DC36V
 AC 100-120V - 60Hz / DC36V
 2 x 18V - 7Ah battery
 Fuse : F2.5AL - 250V
 FSAL - 300V
 Serial : 

CAUTION
 ATTENTION
 ATTENZIONE

If the appliance won't be used for more than one week or for a long time, please disconnect the battery, please plug the power cable. It needs about eight hours for full charge, and the green light will be steady. PLEASE USE ORIGINAL BATTERIES!

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine ou si le temps est long, veuillez débrancher la batterie, s'il vous plaît. Il faut environ huit heures pour une charge complète et la lumière verte sera fixe. MERCI D'UTILISER LES BATTERIES D'ORIGINE.





JBL
EQUIPMENTS

MBO

System

100 Hz / DC36V

100 Hz / DC36V

Power

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

DANGER
RISK OF BURN OR SCALDING
NO FLAME

NEVER USE THIS SET
APPROX. 1.5A PLUS
DUAL BATTERY

DO NOT EXPOSE THIS
APPLIANCE TO RAIN
AND MOISTURE

INTERVENTION PAR
TECHNICIEN QUALIFIE
PROHIBITION

QUALIFIED PERSONNEL
ONLY

If the appliance won't be used for more
than one month or the red light (LOW) is
flashing means low battery, please plug
the power cable.
If needs about eight hours for full charge,
and the green light (3) will be steady.
PLEASE USE ORIGINAL BATTERIES !

Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus
d'un mois ou si la led rouge (LOW) vous indique
un faible niveau de charge, vérifiez le
CR23A-COMBO au secteur.
Il faut environ huit heures pour une charge
complète et la led indicatrice verte (3) sera allumée
UTILISEZ QUE LES BATTERIES D'ORIGINE

