

SONOS PORTABLES, MICROS SANS FIL

audiophony
EQUIPMENTS

GO-Body-F6

Référence H11672 EAN 3662009027470

Un émetteur de poche polyvalent, prêt pour deux types de récepteur.

- › Émetteur de poche UHF à 16 fréquences
- › Compatible avec les récepteurs RACER-GoMod Evo et GO-Mono
- › Connecteur mini XLR



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony.com/produit/go-body-f6

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Type	émetteur de poche UHF
Bande de fréquence	F6, 630,075 - 659,475 MHz
Canaux	16
Oscillateur	synthétiseur PLL
Puissance de sortie max.	10 mW
Stabilité de fréquence	± 0,005 %
Déviation maximale	± 20 kHz
Émissions parasites	inférieures à 60 dB sous la porteuse
Taux de distorsion (T.H.D.)	< 1 % (à 1 kHz)
Connecteur	mini XLR mâle, sélecteur MIC/LINE
Réglage des fréquences	par sélecteur rotatif
Fréquence pilote (tone key)	32,768 kHz
Alimentation	2 piles AA 1,5 V (3 V DC) ou 2 accus rechargeables AA 1,2 V (2,4 V DC)
Consommation	120 mA ± 10 mA
Dimensions	65 x 100 x 27 mm
Récepteurs compatibles	RACER-GoMod Evo, GO-Mono

Présentation

Un émetteur de poche polyvalent, prêt pour deux types de récepteur.

Le GO-Body-F6 est un émetteur de ceinture UHF, conçu pour recevoir indifféremment un micro serre-tête, un micro cravate ou toute source niveau ligne, via son connecteur mini XLR et son sélecteur MIC/LINE. Il s'associe aussi bien avec un module RACER-GoMod Evo intégré à une enceinte RACER Evo qu'avec un récepteur GO-Mono classique, pour l'utiliser indifféremment en configuration nomade ou en installation plus traditionnelle avec table de mixage.

F5, F6 ou F8 : comment choisir sa bande de fréquence.

Le GO-Body est disponible sur trois bandes UHF dédiées : F5 (514-542 MHz) et F6 (630-660 MHz), deux bandes continues, ainsi que F8, qui se compose de deux segments distincts (823-832 MHz et 863-865 MHz, cette dernière correspondant à la bande européenne harmonisée SRD). Chaque bande propose 16 fréquences sélectionnables. La réglementation sur l'usage des fréquences UHF variant selon les pays, il est recommandé de vérifier les autorisations locales avant utilisation, en particulier hors de France. Le F8 est autorisé dans la plupart des pays européens, mais peut être plus encombré ; les bandes F5 et F6 constituent une alternative là où la réglementation locale les autorise.

Une connexion flexible, un fonctionnement fiable.

Grâce à son connecteur mini XLR et à son sélecteur de niveau MIC/LINE, le GO-Body-F6 s'adapte aussi bien à un micro qu'à une source ligne. Alimenté par deux piles AA 1,5 V (ou deux accus rechargeables 1,2 V), il offre une stabilité de fréquence de $\pm 0,005$ % et un taux de distorsion inférieur à 1 % à 1 kHz, pour une transmission fidèle tout au long de la prestation.

Caractéristiques clés :

Émetteur de poche UHF, bande F6 (630-660 MHz)

16 fréquences sélectionnables

Connecteur mini XLR, sélecteur de niveau MIC/LINE

Puissance de sortie max. 10 mW

Compatible récepteurs RACER-GoMod Evo (enceintes RACER Evo) et GO-Mono (récepteur classique)

Alimentation : 2 piles AA 1,5 V ou 2 accus rechargeables 1,2 V

Dimensions compactes : 65 x 100 x 27 mm

Accessoires compatibles

**GOLava**

H9992

**GOHead**

H9991

**BODYPOCKET**

H10484

**RACER-GoModF6 evo**

H11670

**RACER80 Evo**

H11665

**RACER250 Evo**

H11667

**RACER120 Evo**

H11666

**Pack GO-Head-F6**

H11713

**Pack GO-Lava-F6**

H11714

**GO-Mono-F6**

H11673

**Air W1 Performance**

H11885

**Air W2 Sport**

H11886