INTERFACE CHROMATEQ

LD-1024EASY NET

Référence B05028 EAN 5420025650281

› Interface DMX 1024 canaux et contrôleur multizone avec port Ethernet pour réseau local (LAN › WLAN)



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/ld-1024easy-net

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

- Contrôle de zones multiples : 5 programmes différents peuvent fonctionner simultanément.
- Sélection du programme via les boutons NEXT et PREVIOUS
- Réglage général du gradateur
- Réglage de la vitesse des programmes
- Sélection manuelle de vos couleurs personnalisées via les 8 boutons de déclenchement

Présentation

Interface DMX 1024 canaux avec port ETHERNET pour réseau local (LAN, WLAN)

Peut être utilisé avec le Wi-Light APP depuis un appareil mobile (Android + iOS) : Vidéo 'Wi-Light 2 APP'

1024 canaux de sortie lorsqu'il est utilisé avec un ordinateur

Multizone 1024 canaux de sortie lorsqu'il est utilisé de manière autonome sans ordinateur (max 6000 étapes et 512 scènes max lorsque 512 canaux sont utilisés).

Mémoire interne de 4Mb et lecteur de carte SD externe (mémoire étendue pour tout type de carte Micro SD)

Gestion des canaux 16 bits en mode autonome

Déclencheurs RS232 pour standaloneDMX

Input trigger standalone

30 minutes de synchronisation de la ligne de temps de l'éclairage, de l'audio et de la vidéo avec le logiciel Pro DMX

Splitter DMX intégré (2 sorties)

Fonctionne avec le Chromateq Led Player et le logiciel Chromateq Pro DMX. (inclus)

Fonctions et contrôle en mode autonome :

Déclenchement automatique de l'horloge en temps réel pour différentes scènes (jour, semaine, mois, année)

Déclenchement externe via 7 contacts

Sélection d'un de vos 80 programmes (max) via les 8 boutons interrupteurs x 10 pages sélectionnables

Sélection manuelle de 100 couleurs standard via les boutons + et -.

Mode maître/esclave pour un maximum de 32 interfaces connectées ensemble

Mémoire interne de 4Mo + slot pour carte SD pour l'extension de la mémoire

Connecteurs XLR à 3 broches

Alimentation électrique pour l'utilisation en mode autonome : 9V à 36V via les connecteurs DC, 5V via le connecteur USB (en option)

Un récepteur infrarouge externe optionnel peut être connecté à l'unité (LD-512Kit-IR = récepteur IR + 2 télécommandes).

Pour plus d'informations sur le logiciel : www.chromateq.com

Accessoires compatibles



LD-512KIT-IR

B05011