



PACK-UHF410-Lava-F5

Pack Récepteur UHF avec émetteur ceinture, micro Lavalier et mallette

Référence: H11144

409,00 € TTC



RECEPTEUR UHF410-Base

- Récepteur True Diversity
- Gamme de fréquences : UHF 514~564 MHz
- 997 fréquences programmées avec fonction Auto-scan
- Préréglages des canaux : 8 groupes, 16 canaux compatibles dans chaque groupe
- Mode de sélection des canaux : Manuel, Tact Switch, Auto-Scan, SYNC
- Affichage LCD : fréquence, groupe, canal, RF & AF
- Sortie Audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack6,35 mono
- Niveau Line ou Micro
- Oscillateur : Synthétiseur PLL
- Stabilité en fréquence : $\pm 0,005$ %
- Mode de modulation : FM
- T.H.D. : < 1 % (@ 1 KHz)
- Réponse en Fréquence audio : 80 Hz à 18 kHz
- Réglage du volume par sélecteur rotatif en façade
- Réglage du Squelch par sélecteur rotatif à l'arrière
- Antennes BNC détachables, nombreux accessoires disponibles
- Alimentation : 12 V DC (adaptateur fourni)
- Consommation courante : 260 mA \pm 10 mA
- Dimensions : 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pouces par deux)

EMETTEUR CEINTURE

- Transmetteur True Diversity
- Bande de fréquences : UHF 514~564 MHz
- Puissance de sortie : 35mW (max.)
- 997 canaux avec fonction Auto-scan
- Écran LCD : canal, niveau de la batterie
- Entrée micro sur mini XLR
- Niveau de Gain -10/0/+10 dB
- Alimentation : 2x AA type 1,5V V batteries (non incluses)
- Autonomie : 10 Hours
- Dimensions : 98 x 65 x 25 mm (+ 75 mm pour l'antenne)

MICROPHONE LAVALIER

- Sensibilité : -67 ± 3 dB
- Directivité : Cardioïde omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence : 50 Hz à 10 KHz
- Tension maximale de fonctionnement : 10 V
- Tension normale de fonctionnement : 1,5 V
- Consommation : 0,5 mA max.
- Rapport signal sur bruit : Supérieur à 58 dB
- Accessoires fournis : Bonnette et broche d'accrochage

- Connectique : Mini XLR
- Dimensions : 37 x 5,5 mm diamètre

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Famille	UHF410