

MICROS SANS FIL

audiophony
EQUIPMENTS

UHF410-Ant-CeilingF8

Référence H11862 EAN 3662009029351

Une antenne qui disparaît dans le plafond.

- › Antenne plafonnier avec booster de signal intégré 9 dB
- › Bande 821-865 MHz
- › Pour installation ultra discrète en faux plafond



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony.com/produit/uhf410-ant-ceilingf8

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Marque	Audiophony
Gamme de fréquences	821 - 865 MHz
Gain	9 dB @ 800 MHz
Impédance	50 Ω
Épaisseur maximale du plafond	15 mm
Diamètre de montage	38 mm
Tension d'alimentation	8-12 V DC, via le câble coaxial

Présentation

Une antenne qui disparaît dans le plafond.

L'UHF410-Ant-CeilingF8 se monte à fleur de faux plafond : seule une fine collerette et un brin d'antenne discret restent visibles, pour une installation qui se fond dans le décor plutôt que de s'imposer comme un équipement technique apparent. Une solution particulièrement adaptée aux salles de réunion, amphithéâtres ou lieux de culte où l'esthétique de l'installation compte autant que sa performance.

Un booster intégré, sans boîtier supplémentaire.

Contrairement à une antenne classique associée à un booster externe, l'UHF410-Ant-CeilingF8 embarque directement son amplificateur de signal, avec un gain de 9 dB à 800 MHz. Elle est alimentée directement par le récepteur UHF410-Base-F8 via le câble coaxial, sans alimentation séparée à prévoir.

Une installation simple en faux plafond.

Diamètre de montage de 38 mm, compatible avec une épaisseur de plafond jusqu'à 15 mm. Prévue pour la bande de fréquences 821 à 865 MHz.

Deux versions selon la bande de fréquences.

L'UHF410-Ant-CeilingF8 couvre la bande 821-865 MHz. L'UHF410-Ant-CeilingF5, qui couvre la bande 510-600 MHz, est également disponible pour les installations fonctionnant sur cette plage.

Caractéristiques clés :

Antenne plafonnier avec booster de signal intégré

Installation ultra discrète, fixation faux plafond

Gain 9 dB @ 800 MHz

Alimentée directement par le récepteur, aucune alimentation séparée

Bande de fréquences 821-865 MHz (version F5 disponible en 510-600 MHz)

Accessoires compatibles

**UHF410-Rall1m**

H10280

**UHF410-Base-F8**

H10271

**PACK-UHF410-Lava-****F8**

H10284

**PACK-UHF410-Head-****F8**

H10283

**PACK-UHF410-Hand-****F8**

H10282

**UHF410-Rall10m**

H10281

Photo

