

MICROS SANS FIL

audiophony
EQUIPMENTS

UHF410-Body-F5

Référence H11028 EAN 3662009020860

Le point de connexion entre vous et le récepteur.

- › Émetteur ceinture UHF diversity
- › 997 canaux avec Auto-scan
- › Entrée mini XLR pour micro serre-tête ou lavalier



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony.com/produit/UHF410-Body-F5

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Marque	Audiophony
Type de réception (émetteur)	diversity
Gamme de fréquences	514 - 564 MHz
Puissance de sortie	35 mW (max.)
Canaux	997 programmés, fonction Auto-scan
Écran	LCD (canal, niveau de batterie)
Entrée micro	mini XLR
Niveau de gain	-20 / -10 / 0 dB
Alimentation	2 piles AA 1,5 V (non fournies)
Autonomie moyenne	10 heures
Dimensions	98 × 65 × 25 mm (+ 75 mm pour l'antenne)

Présentation

Le point de connexion entre vous et le récepteur.

Le UHF410-Body-F5 est un émetteur ceinture (body pack) à porter sur soi, associé à un micro serre-tête ou lavalier en option et branché sur son entrée mini XLR. Il transmet le signal au récepteur UHF410-BASE-F5, pour une liberté de mouvement totale en conférence, cours, spectacle ou animation.

Une entrée universelle pour changer de micro selon le besoin.

L'entrée mini XLR accepte aussi bien l'UHF410-Head (serre-tête) que l'UHF410-Lava (lavalier), mais aussi d'autres micros compatibles de la gamme comme le GOLava ou le HF-MIC, les Air W1 Performance et Air W2 Sport : un seul émetteur suffit pour basculer d'une configuration à l'autre selon la prestation. Trois niveaux de gain disponibles (-20/-10/0 dB) pour adapter la sensibilité d'entrée au micro utilisé et éviter toute saturation.

997 canaux, réglage automatique.

997 canaux programmés, avec fonction Auto-scan pour identifier une fréquence libre sans réglage manuel fastidieux. Écran LCD affichant le canal et le niveau de batterie restant, pour un contrôle rapide avant chaque prise.

Caractéristiques clés :

Émetteur ceinture UHF diversity

Entrée mini XLR, compatible micro serre-tête, lavalier ou autres micros compatibles

3 niveaux de gain (-20/-10/0 dB)

997 canaux programmés, fonction Auto-scan

Écran LCD : canal, niveau de batterie

Autonomie moyenne 10 heures (2 piles AA, non fournies)

Accessoires compatibles



HF-MIC
B08308



UHF410-Lava
H10275



UHF410-Head
H10274



UHF410-BASE-F5
H11026



GOLava
H9992



BODYPOCKET
H10484



Air W1 Performance
H11885



Air W2 Sport
H11886