



COMBO120Evo

Amplificateur-mixeur 100 V de 120 W avec lecteur multimédia intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+

Référence: H11657

509,00 € TTC



Le COMBO120Evo est un amplificateur-mixeur tout-en-un conçu pour les environnements professionnels, tels que les restaurants, commerces, et bureaux. Avec une puissance de 120 W en ligne 100 V, il assure une diffusion sonore de qualité, adaptée aux espaces de taille moyenne.

Cet amplificateur offre une grande polyvalence grâce à son lecteur multimédia intégré, qui comprend un tuner FM, la radio numérique DAB+, le Bluetooth et un port USB. Cela permet de diffuser facilement du contenu depuis plusieurs sources. Les sorties sont équipées de connecteurs Euroblock, facilitant une installation rapide et sécurisée.

Puissance :

100V : 120 Watts

70V : 120 Watts

4Ω : 120 Watts

Sensibilité d'entrée :

CH 1 : -52 dBV

CH 2 : -10 dBV

CH 3 : -10 dBV

AUX : -10 dBV

Réponse en fréquence :

80 Hz - 16 kHz (± 3 dB)

Rapport signal sur bruit :

CH 1 : ≥ 65 dB

CH 2 : ≥ 65 dB

CH 3 : ≥ 65 dB

AUX : ≥ 75 dB

T.H.D+N :

$< 1\%$ @ 1/8 RMS

Égalisation :

BASS : ± 10 dB (à 100 Hz)

TREBLE : ± 10 dB (à 1 kHz)

Tensions de sortie :

4Ω / 70V / 100V

Circuit de puissance :

Alimentation à découpage classe D

Alimentation :

AC 220-240V, 50/60 Hz

DC 24V

Protections :

Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

Connexions :

4 fiches Combo MIC / LINE

1 Entrée AUX sur RCA

1 Entrée TEST/ALARM

1 sortie LINE OUT symétrique pre ou post fader

1 fiche coaxiale pour l'antenne

Réglages :

Niveau des entrées

Niveau du lecteur

Niveau de l'entrée AUX

Égalisation basses et aigus

Priorité de l'entrée CH 1

Niveau général

Refroidissement :

Par ventilation thermo régulée

Dimensions :

483 x 281 x 44 mm

Poids net :

4.9 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony PA
Puissance	120 W
Fonction	Bluetooth, DAB+, Tuner FM, USB

Galerie photos

