



## DZ-BOX22

Boîtier de connexion pour micro ou ligne à assigner aux voies 9/10 ou 11/12 de la matrice DZ-MATRIX. Dispose de deux sorties analogiques symétriques

Référence: H11396

**269,00 € TTC**



Boîtier de connexion pour micro ou ligne à assigner aux voies 9/10 ou 11/12 de la matrice DZ-MATRIX.  
Dispose de deux sorties analogiques symétriques

- 2 entrées analogiques Micro ou ligne
- Possibilité de renommer le nom du boîtier sur le logiciel
- Connexion XLR ou RCA
- 2 sorties analogiques symétriques sur bornier à l'arrière
- Réglage de la sensibilité du micro
- Switch alimentation phantom
- Led indicateurs signal et clip pour les entrées et sorties
- Port RD pour connecter aux voies digitales 9/10, 11/12 de la matrice DZ-MATRIX\*.

\*Utiliser du câble CAT5e ou CAT6 d'une longueur de 100 m maximum.

## **Caractéristiques :**

### **Entrées**

Symétriques

- Connecteurs : XLR 3 broches et RCA
- Impédance d'entrée : 5.1 K $\Omega$
- THD+N : < 0.01 % typ 20 - 20 kHz, 0 dBu
- Niveau maximal d'entrée : 20 dBu
- Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1.5 dB
- Gamme dynamique : -107 dB max., Pondération A
- Distorsion de croisement : -87 dB max. Pondération A

### **Sorties**

Symétriques

Connecteurs : 2 borniers 3 broches pas de 5 mm

Impédance : 240 Ohms

Niveau maximum de sortie : +20 dBu

Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz +/- 1.5 dB

Gamme dynamique : -107 dB max., Pondération A

Distorsion de croisement : -87 dB max. Pondération A

### **Indicateurs**

Signal : -30 dBu, vert

Clip : +17 dBu, rouge

### **Ports**

Réseau RD vers DZ-MATRIX, RJ45, 100 m maximum de câble CAT 5E(ou supérieur)

### **Dimensions**

L x H x P : 147 x 86 x 47 mm

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Audiophony PA
<b>Couleur de finition</b>	Blanc

## Références compatibles



**DZ-MATRIX**

**1299,00 €  
TTC**

Réf: H11393



**DZ-EXPAND**

**259,00 € TTC**

Réf: H11400

## Galerie photos

