



Mi3

Mixer 3 canaux 2 entrées microphones et 1 entrée stéréo

Référence: H10909

85,00 € TTC



- Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz
- THD @ +10dBu : < 0.008%
- Bruits résiduels
- Sortie MAIN : -103dB
- Sortie AUX SEND : -90dB (uniquement sur Mi4U et Mi6U)

- Gains d'entrée
- Microphone : de 0dB à +45dB
- Ligne : -20dB à +25dB

- Alimentation fantôme : +48V DC

- Égalisation
- HIGH : +/- 15dB @ 12KHz
- LOW : +/- 15dB @ 80Hz

- Niveaux maximum en sortie
- MAIN/AUX SEND : +21 dBu
- Sortie casque : +18 dBu

- Impédances d'entrée
- Microphone : 2,3 K Ohms symétrique
- Ligne : 20 K Ohms symétrique
- Aux / RCA : 24 K Ohms asymétrique

- Impédances de sortie
- MAIN / AUX SEND : 120 Ohms
- REC OUT : 1 K Ohms
- PHONES : 25 Ohms

- Vu-mètre : -20 dB, -10 dB, 0dB , clip
- Alimentation : Transformateur AC100~240V 50/60 Hz > DC12V 1A
- Consommation : 11W
- Dimensions (H x L x E) : 165 x 120 x 68 mm
- Poids : 0,68 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony
---------------	------------

Galerie photos



