



MOJO500LIBERTY

Système colonne sur batterie avec mixer, Reverb et Bluetooth

- Tout-en-un
- Performance
- Diffusion large column array
- Design moderne compact et léger
- Belle présence sur les voix et bon rendu en basse



UGS : H10899

Catégories : [Systèmes à colonnes](#)

EAN13 : 3662009019574

brand Audiophony

Le MOJO500LIBERTY est une évolution du déjà célèbre MOJO500LINE.

Il conserve la même puissance, la même technologie de diffusion, les mêmes protections ainsi que les mêmes dimensions.

Une des évolutions se trouve dans une toute nouvelle table de mixage ultra complète avec réverb, Bluetooth® et tous les formats de connectiques disponibles.

Mais l'évolution majeure est l'apport d'une batterie Panasonic permettant une autonomie de fonctionnement allant de 5 à 15 heures suivant l'utilisation.

Colonne

- Puissance : 100W RMS - 200W max
- Réponse en fréquence : 180Hz -20KHz
- Sensibilité(1W@1m) : 92 dB
- SPL max. (@1m) : 116 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Boomer : 6 x 2,75 pouces
- Dispersion : 120° x 20° (HxV)
- Connecteur : Slot de contact 2 broches dans la base
- Dimensions : 80 x 80 x 830 mm x 2
- Poids net : 2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg

CAISSON

- Puissance : 150W RMS - 300W max
- Réponse en fréquence : 50 - 200Hz
- Sensibilité : (1W@1m) 92 dB
- SPL max. (@1m) : 116 dB
- Boomer : 8 pouces
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Dimensions : 340 x 430 x 400 mm
- Poids net : 12,6 kg

AMPLIFICATION

- Etage basses : 1 x 150W RMS / Classe D - 4 Ohms
- Etage mid/high : 1 x 100W RMS / classe D - 4 Ohms
- Entrées :
 - CH1/CH2 : 1 x Combo XLR/Jack Ligne/Micro
 - CH3/4/5/6 : 4 x Jack Guitare/Micro/Ligne
 - CH7/ : 1 x RCA L/R ligne + 1 x Jack 3,5 stéréo en Auxiliaire + entrée Bluetooth®
- Sorties :
 - 1 Slot-in sur le dessus du caisson
 - 1x XLR symétrique pour la sortie vers un autre système
- High : Réglage niveau des médiums aigus des canaux 1 à 6
- Low : Réglage du niveau des basses des canaux 1 à 6
- Level : Réglage des niveaux sur chaque voie des canaux 1 à 8
- Reverb : Activation et réglage de la réverbé sur les voies 1 à 6
- Master Volume : Réglage du niveau général
- Pair : Activation de l'apairage Bluetooth
- Battery Level : Indication du niveau de la batterie
- Autonomie de la batterie* :
 - Temps de charge : 4 heures
 - Temps de décharge (limiteur) : 5 heures
 - Temps de décharge à 80% de la puissance : 8 heures
 - Temps de décharge en musique d'ambiance : 15 heures

* Informations susceptibles de varier selon le type de signal et d'entrées utilisées.
Données mesurées sur batterie neuve.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Audiophony
Impédance	4 Ω
Taille du haut-parleur	8
Puissance	250 W rms
Fonction	Batterie, Bluetooth
Famille	MOJO

GALERIE D'IMAGES



