



PACK-UHF410-Head-F8

Pack Récepteur UHF + émetteur ceinture + micro serre-tête + mallette

Référence: H10283

409,00 € TTC



RECEPTEUR UHF410-Base

- Récepteur True Diversity
- Gamme de fréquences : UHF 823~832 et 863 ~ 865 MHz
- 40 fréquences programmées avec fonction Auto-scan
- Préréglages des canaux : 4 groupes, 4 canaux compatibles dans chaque groupe
- Mode de sélection des canaux : Tact Switch, Auto-Scan, SYNC
- Affichage LCD : fréquence, groupe, canal, RF & AF
- Sortie Audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack6,35 mono
- Niveau Line ou Micro
- Oscillateur : Synthétiseur PLL
- Stabilité en fréquence : $\pm 0,005$ %
- Mode de modulation : FM
- T.H.D. : <1 % (@ 1 KHz)
- Réponse en Fréquence audio : 80 Hz à 18kHz
- Réglage du volume par sélecteur rotatif en façade
- Réglage du Squelch par sélecteur rotatif à l'arrière
- Antennes BNC détachables, nombreux accessoires disponibles
- Alimentation : 12 V DC (adaptateur fourni)
- Consommation courante : 260 mA \pm 10 mA
- Dimensions : 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pouces par deux)

EMETTEUR CEINTURE

- Transmetteur True Diversity
- Bande de fréquences : UHF 863 ~ 865 MHz
- Puissance de sortie : 10mW (max.)
- 40 canaux avec fonction Auto-scan
- Écran LCD : canal, niveau de la batterie
- Entrée micro sur mini XLR
- Niveau de Gain -10/0/+10 dB
- Alimentation : 2x AA type 1,5 V batteries (non incluses)
- Autonomie : 10 Hours
- Dimensions : 98 x 65 x 25 mm (+ 75 mm pour l'antenne)

MICROPHONE SERRE-TETE

- Type de micro : Capsule à condensateur
- Sensibilité : -47 ± 4 dB
- Directivité : Cardioïde unidirectionnel
- Réponse en fréquence : 100 Hz - 10 KHz
- Tension maximale de fonctionnement : 10 V
- Tension normale de fonctionnement : 1,5 V
- Consommation : 0,5 mA max.
- Rapport signal sur bruit : Supérieur à 60 dB

- Accessoire fourni : Bonnette
- Connectique : Mini XLR

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Famille	UHF410