



RACER120 Evo

- Enceinte portable de 10 pouces 120 W RMS sur batterie avec lecteur USB/SD/BT 5.0 + talkover + effet
- Livrée avec 2 antennes (RACER-GoAnt)
- Livrée sans récepteur (RACER-GoMod Evo)
- Livrée sans micro GO-Hand

Référence: H11666

569,00 € TTC



- + **Design exclusif**
- + **Grande autonomie**
- + **Lecteur Bluetooth® 5.0**
- + **Stéréo sans fil Bluetooth® TWS**
- + **Slot in pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)**
- + **Micro UHF (optionnel)**
- + **UHF diversity**
- + **Talkover sur tous les micros**
- + **Effet de type Room**
- + **USB DC5V 2A pour la charge de votre smartphone**
- + **Compatible avec Go-Hand, GoLava, GoHead & Go-Body**

- Haut-parleur : HP 10" + compression 1" impédance totale de 4 Ohms
- Puissance : Amplificateur classe D 120 W RMS/240 W max.
- Réponse en fréquence : 60 - 20 kHz
- Pression acoustique : 123 dB SPL max
- Lecteur de clef USB et carte SD, récepteur Bluetooth® 5.0 intégré
- Livré avec télécommande infra rouge
- Dimensions en mm : 560 x 360 x 303
- Poids net avec batteries : 17,5 kg
- 2 emplacements pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)

- **Bluetooth® TWS :**

- Transmission du signal Bluetooth audio en stéréo sur un deuxième RACER
- Talkover sélectionnable pour toutes les voies micro
- Effet ajustable de type Room

- **Finition :**

- Enceinte moulée en polypropylène, grille métallique
- Compartiment de rangement pour 2 micros et câbles
- Poignée rétractable et roues de transport
- Embase C36 pour pied

- **Batterie :**

- 2 x DC 12 V 5 Ah pour le système, câblées en série
- Autonomie : 6 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge 8 heures environ
- Switch « Battery connect » pour la sauvegarde de la batterie pendant le stockage
- Dimensions : 90 x 100 x 70 mm
- Poids : 1,655 kg

- **Gestion de l'alimentation :**

- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED
- Charge et utilisation simultanée
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

- **Micro HF optionnel :**

- Récepteur UHF diversity à 16 canaux
- Micros de la série GO
- Bande de fréquences F5, F6 ou F8 au choix

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Puissance	120 W rms
SPL max (@1m)	123 dB
Taille du modèle	10"
Fonction	Batterie, Bluetooth, Bluetooth TWS, Effet room, Embase 36 mm, SD, Talkover, Télécommande sans fil, USB
Famille	RACER

Références compatibles

 <p>COV-Racer120 95,00 € TTC Réf: H10208</p>	 <p>RACER-GoAnt 6,00 € TTC Réf: H11412</p>	 <p>RACER-GoModF5 evo 99,00 € TTC Réf: H11668</p>	 <p>RACER-GoModF8 evo 99,00 € TTC Réf: H11669</p>	 <p>GO-Hand-F8 89,00 € TTC Réf: H9989</p>
 <p>GO-Hand-F5 89,00 € TTC Réf: H11030</p>	 <p>GO-Body-F8 69,00 € TTC Réf: H9990</p>	 <p>GOHead 42,00 € TTC Réf: H9991</p>	 <p>GOLava 32,00 € TTC Réf: H9992</p>	 <p>GO-Body-F5 69,00 € TTC Réf: H11031</p>
 <p>RACER-GoModF6 evo 99,00 € TTC Réf: H11670</p>	 <p>GO-Body-F6 69,00 € TTC Réf: H11672</p>			

Galerie photos







audiophony

Do not let your battery discharge.
If the display shows the number 01, this indicates that the battery is fully charged. If the display shows the number 02, this indicates that the battery is partially charged. If the display shows the number 03, this indicates that the battery is almost empty. If the display shows the number 04, this indicates that the battery is completely discharged. Do not use the device if the battery is completely discharged.

WARNING: Do not touch the battery terminals. Do not touch the battery terminals when the device is powered on. Do not touch the battery terminals when the device is charging. Do not touch the battery terminals when the device is in use. Do not touch the battery terminals when the device is in storage. Do not touch the battery terminals when the device is in transport. Do not touch the battery terminals when the device is in use.

2 x 12V 5Ah
DANGER
RISK OF FIRE OR EXPLOSION
IF NOT USED
CAUTION
DO NOT TOUCH BATTERY
TERMINALS

