



RACER80 Evo

- Enceinte portable de 6 pouces 80 W RMS sur batterie avec lecteur USB/SD/BT5.0 + talkover + effet
- Livrée avec 1 antenne (RACER-GoAnt) • Livrée sans récepteur (RACER-GoMod Evo) • Livrée sans micro GO-Hand

Référence: H11665

399,00 € TTC



- + **Design exclusif**
- + **Grande autonomie**
- + **Lecteur Bluetooth® 5.0**
- + **Stéréo sans fil Bluetooth® TWS**
- + **Slot in pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)**
- + **Micro UHF (optionnel)**
- + **UHF diversity**
- + **Talkover sur tous les micros**
- + **Effet de type Room**
- + **USB DC5V 2A pour la charge de votre smartphone**
- + **Compatible avec Go-Hand, GoLava, GoHead & Go-Body**

- Haut-parleur : HP 6,5" + compression 1" impédance totale de 4 Ohms
- Puissance : Amplificateur classe D 80 W RMS/160 W max.
- Réponse en fréquence 80 - 20 kHz
- Pression acoustique : 120 dB SPL max
- Lecteur de clef USB et carte SD, récepteur Bluetooth® 5.0 intégré
- Livré avec télécommande infra rouge
- Talkover sélectionnable pour toutes les voies micro
- Effet ajustable de type Room
- Dimensions en mm : 376 x 245 x 206
- Poids net avec batteries : 5,6 kg

- 1 emplacement pour l'intégration d'un module récepteur Micro UHF (optionnel)

- **Bluetooth® TWS :**

- Transmission du signal Bluetooth audio en stéréo sur un deuxième RACER

- **Finition :**

- Enceinte moulée en polypropylène, grille métallique
- Embase C36 pour pied

- **Batterie interne :**

- Batterie : 1 x DC 22,2 V 2,2 AH Li-ion pour le système
- Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge 6 heures environ - Switch « Battery Connect » pour la sauvegarde de la batterie pendant le stockage
- Poids : 0,320 kg

- **Gestion de l'alimentation :**

- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED
- Charge et utilisation simultanée
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible













• **Micro HF optionnel :**

- Récepteur UHF diversity à 16 canaux
- Micros de la série GO
- Bande de fréquences F5, F6 ou F8 au choix

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Puissance	80 W rms
SPL max (@1m)	120 dB
Taille du modèle	6"
Fonction	Batterie, Bluetooth, Bluetooth TWS, Effet room, Embase 36 mm, SD, Talkover, Télécommande sans fil, USB
Famille	RACER

Références compatibles

 <p>COV-Racer80 79,00 € TTC Réf: H10431</p>	 <p>RACER-GoAnt 6,00 € TTC Réf: H11412</p>	 <p>RACER-GoModF5 evo 99,00 € TTC Réf: H11668</p>	 <p>RACER-GoModF8 evo 99,00 € TTC Réf: H11669</p>	 <p>GO-Hand-F8 89,00 € TTC Réf: H9989</p>
 <p>GO-Hand-F5 89,00 € TTC Réf: H11030</p>	 <p>GO-Body-F8 69,00 € TTC Réf: H9990</p>	 <p>GOHead 42,00 € TTC Réf: H9991</p>	 <p>GOLava 32,00 € TTC Réf: H9992</p>	 <p>GO-Body-F5 69,00 € TTC Réf: H11031</p>
 <p>RACER-GoModF6 evo 99,00 € TTC Réf: H11670</p>	 <p>GO-Body-F6 69,00 € TTC Réf: H11672</p>			

Galerie photos





