MICROS SANS FIL

UHF410-Body-F8

Référence H10273 EAN 3662009013442

Votre lien avec le récepteur.

- Émetteur ceinture True Diversity
- Entrée mini XLR pour micro serre-tête ou lavalier
- 442 canaux avec Auto-scan



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony.com/produit/UHF410-Body-F8

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Marque	**Audiophony**
Type d'émission	**True Diversity**
Gamme de fréquences	**823 - 832 MHz et 863 - 865 MHz**
Puissance de sortie	**10 mW (max.)**
Canaux	**442 programmés, fonction Auto-scan**
Écran	**LCD (canal, niveau de batterie)**
Entrée micro	**mini XLR**
Niveau de gain	**-10 / 0 / +10 dB**
Alimentation	**2 piles AA 1,5 V (non fournies)**
Autonomie moyenne	**10 heures**
Dimensions	**98 × 65 × 25 mm (+ 75 mm pour l'antenne)**

Présentation

Votre lien avec le récepteur.

Le UHF410-Body-F8 est un émetteur ceinture (body pack) à porter sur soi, avec une entrée mini XLR pour un micro serre-tête en option. Il transmet le signal au récepteur UHF410-Base-F8, pour une liberté de mouvement totale en conférence, cours, spectacle ou animation.

Une entrée universelle pour changer de micro selon le besoin.

L'entrée mini XLR accepte aussi bien l'UHF410-Head (serre-tête) que l'UHF410-Lava (lavalier), mais aussi d'autres micros compatibles comme le HF-MIC, l'Air W1 Performance ou l'Air W2 Sport : un seul émetteur suffit pour basculer d'une configuration à l'autre selon la prestation. Trois niveaux de gain disponibles (-20/-10/0 dB) pour adapter la sensibilité d'entrée au micro utilisé et éviter toute saturation.

Une émission True Diversity, pas seulement en réception.

Contrairement à d'autres émetteurs ceinture qui se contentent d'une simple antenne, le UHF410-Body-F8 embarque lui-même une transmission True Diversity, pour une liaison plus stable dès la source. 442 canaux programmés, avec fonction Auto-scan pour identifier une fréquence libre sans réglage manuel fastidieux. Écran LCD affichant le canal et le niveau de batterie restant.

Caractéristiques clés :

Émetteur ceinture, émission True Diversity

Entrée mini XLR, compatible micro serre-tête, lavalier ou autres micros compatibles

3 niveaux de gain (-10 /0 / +10 dB)

442 canaux programmés, fonction Auto-scan

Écran LCD : canal, niveau de batterie

Autonomie moyenne 10 heures (2 piles AA, non fournies)

Accessoires compatibles



HF-MIC

B08308



UHF410-Lava

H10275



UHF410-Head

H10274



UHF410-Base-F8

H10271



BODYPOCKET

H10484



Air W1 Performance

H11885



Air W2 Sport

H11886

Photo


audiophony
UHF410Body
863~865 MHz
RoHS
CE 1856
MADE IN TAIWAN
GAIN
0
-10 dB
+10
OPEN