




BM-CONTROL

329,00 € TTC

Mesureur de champ magnétique.

Le mesureur de champ a été conçu pour s'assurer que les systèmes de boucle magnétique soient installés et certifiés selon la nouvelle norme IEC 60118-4. Lorsque ces normes sont respectées, le confort de l'utilisateur sera identique où qu'il soit à l'aide de sa prothèse munit de la position T.



UGS : H11388

Catégories : [Boucle magnétique](#)

Mots clés: [Boucle magnétique](#)

EAN13 : 3662009024905

brand Audiophony PA

Le BM-Control permet de faire la mise en service d'une installation et de certifier sa conformité.

Pour ce faire veuillez suivre la procédure de réception des boucles magnétiques en annexe.

Vous pourrez ensuite remplir le certificat de conformité.

Cet instrument de mesure, manuel et ergonomique dispose de deux fonctions de mesure calibrées et de deux types de filtres pour évacuer les bruits de fond et l'intensité du champ magnétique. À l'aide d'un écouteur, le BM-Control vous permet d'écouter et de contrôler l'installation de votre boucle magnétique.

Étalonnage de l'échelle

Mode de fonctionnement -20dB : $-20\text{dB} = 0,043\text{A/m}$

Mode de fonctionnement 0dB : $0\text{dB} = 0,4\text{A/m}$

Type de mesure : True RMS 125ms

Réponse en fréquences

Filtre : A/Flat

30Hz ~ 500Hz : -3dB ~ -4dB

500Hz ~ 2500Hz : +/-0,25dB

2500 ~ 10kHz : +/-3dB

Sorties

Écran : LED de différentes couleurs

Écouteurs : Fiche Jack 3,5mm stéréo

Alimentation électrique

Piles : 2 x LR6 - AA

Contrôle : LED

Durée de service : 100h

Dimensions

Dimensions (L x H x P) : 83 x 126 x 35 mm

Poids : Environ 300g

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque

Audiophony PA

