


## BT-626/FRA

569,00 € TTC

Dimmer/Switch pack 6 canaux professionnel pour montage en rack 19".



UGS : B04634

Catégories : [Dimmer & Switch Packs](#)

EAN13 : 5420025646345

brand Briteq

- Dimmer/Switch pack 6 canaux professionnel pour montage en rack 19"
- Charge maximale 16A (3680W) par canal avec disjoncteurs automatiques 16A
- Convient pour les charges inductives comme résistives
- Peut être utilisé pour atténuer les lampes à incandescence, lampes halogènes, lampes halogènes à faible tension avec régulation de puissance et lampes à LED susceptibles d'être atténuées (la charge doit être > 100W).
- Sorties équipées de prises de courant françaises (voir l'étiquette code à barres)
- Entrées DMX (XLR 3p+ RJ11) et analogiques 0/10V (DB9)
- Adressage de bloc ou de canal individuel (raccordement en douceur)
- Le mode gradateur/interrupteur peut être réglé individuellement pour tous les canaux
- Contrôle des faders 0-100% pour tous les canaux (aucun contrôleur externe n'est nécessaire)
- Contrôle de préchauffe pour prolonger la durée de vie de la lampe : 0-6%
- Suivi automatique de la phase/fréquence (45Hz à 63Hz) pour améliorer la gradation dans des conditions difficiles.
- Affichage à LED pour surveiller toutes les fonctions, y compris la température interne.
- Tension secteur (200 ~ 240Vac):
  - 3 phases/4 fils : Charge totale max. = 22kW
  - Une phase/2 fils : Charge totale max. = 9,6kW
- Protection thermique intelligente avec contrôle automatique du ventilateur.
- Dimensions : 483x88x312mm (19"/2U)
- Poids : 8kg

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Marque**

Briteq

## GALERIE D'IMAGES



