



COMBO240Evo

Amplificateur-mixeur 100 V de 240 W avec lecteur multimédia intégré : USB, tuner FM, Bluetooth et DAB+

Référence: H11658

589,00 € TTC



Le **COMBO240Evo** est un amplificateur tout-en-un puissant et polyvalent, idéal pour les installations professionnelles dans des environnements tels que les restaurants, commerces, et entreprises. Il délivre une puissance de 240W en ligne 100V, garantissant une couverture sonore optimale pour des espaces de grande taille.

Cet amplificateur intègre un lecteur multimédia complet avec les fonctionnalités de tuner FM, radio numérique DAB+, Bluetooth et un port USB, vous offrant une flexibilité maximale pour diffuser facilement du contenu audio. Les sorties sont équipées de connecteurs Euroblock, assurant une connexion fiable et simplifiée lors de l'installation.

Puissance :

100V : 240 Watts

70V : 240 Watts

4Ω : 240 Watts

Sensibilité d'entrée :

CH 1 : -52 dBV

CH 2 : -10 dBV

CH 3 : -10 dBV

AUX : -10 dBV

Réponse en fréquence :

80 Hz - 16 kHz (± 3 dB)

Rapport signal sur bruit :

CH 1 : ≥ 65 dB

CH 2 : ≥ 65 dB

CH 3 : ≥ 65 dB

AUX : ≥ 75 dB

T.H.D+N :

< 1 % @ 1/8 RMS

Égalisation :

BASS : ± 10 dB (à 100 Hz)

TREBLE : ± 10 dB (à 1 kHz)

Tensions de sortie :

4Ω / 70V / 100V

Circuit de puissance :

Alimentation à découpage classe D

Alimentation :

AC 220-240V, 50/60 Hz

DC 24V

Protections :

Court-circuits / Circuit ouvert / Thermique / Limiteur / Ultrasons et radiofréquences

Connexions :

4 fiches Combo MIC / LINE

1 Entrée AUX sur RCA

1 Entrée TEST/ALARM

1 sortie LINE OUT symétrique pre ou post fader

1 fiche coaxiale pour l'antenne

Réglages :

Niveau des entrées

Niveau du lecteur

Niveau de l'entrée AUX

Égalisation basses et aigus

Priorité de l'entrée CH 1

Niveau général

Refroidissement :

Par ventilation thermo régulée

Dimensions :

483 x 281 x 44 mm

Poids net :

6.6 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony PA
Puissance	240 W
Fonction	Bluetooth, DAB+, Tuner FM, USB

Galerie photos

