



CR25A-COMBO-F8

Sono portable 12 pouces 250 W sur batterie avec 2 micros UHF et lecteur Bluetooth - 800 MHz range

Référence: H10789

Entrées :

- 2 canaux XLR/TRS sur fiches combo (Mic/Line)
- 1 canal stéréo sur fiches RCA
- 1 canal Auxiliaire sur fiche jack 3.5 stéréo
- 1 connection Bluetooth
- 2 micros UHF

Sorties :

1 sortie ligne sur Jack 6.35 TRS

Haut-parleur : HP 12 pouces + moteur 1,35 pouces titane / Impédance totale de 4 Ohms

Puissance : Amplificateur classe D 250W RMS sur secteur / 150W RMS sur batterie.

Courbe de réponse : 55 - 20k Hz

Pression acoustique : 118 dB SPL max

Micro HF :

- UHF diversity à 16 fréquences sélectionnables
- Micro main cardioïde dynamique
- Bande de fréquences UHF 823-832 et 863-865 Mhz - 10 mW

Lecteur :

- Lecteur de clef USB ou carte SD et récepteur Bluetooth® intégré
- Livré avec télécommande infra rouge

Bluetooth® :

- Récepteur Bluetooth® intégré au player
- Type V2.0 AVRCP, pour une excellente qualité de transmission audio équivalente au numérique

Réglages et indicateurs :

- Réglages indépendants du niveau de chaque voie
- Égaliseur Basse et aigus de -12dB à + 12dB
- Effets Echo et Delay sur les voies micro
- Indicateur Power et Limit
- Indicateurs de charge des batteries

Finition :

Enceinte moulée en polypropylène, grille métal. Embase C35 pour pied.

Dimensions en mm : 615 x 350 x 395

Poids net avec batteries : 24,5 kg

Batteries : 2 x 18V / 7Ah NP pour le système

Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume

Temps de charge : 8 heures environ pour les deux batteries 18V

Gestion de l'alimentation :

- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED. Charge et utilisation simultanée.

- Coupure automatique en cas de niveau trop faible.

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Puissance	250 W rms
Impédance	4 Ω
Taille du modèle	12"
Fonction	Batterie, Bluetooth, Embase 35 mm, SD, Télécommande sans fil, USB
Famille	CR

Références compatibles



CR12A-HEADset

Réf: H10210



COV-Racer250

145,00 € TTC

Réf: H10791

Galerie photos



