



DZ-MICDESK

Référence: H11395

389,00 € TTC



Pupitre micro, gestionnaire de zones pour la matrice DZ-MATRIX

- Jusqu'à 64 groupes de zones différents
- Chaque zone peut être nommée et assignée
- Réglage du volume
- Sélection des zones
- Bouton Push to talk
- Mode « Emergency » pour diffuser un message d'urgence prioritaire
- Châssis XLR pour micro (fourni) avec alimentation Phantom
- Port USB pour charger un carillon en mp3 (durée de 4 secondes max.) dans la mémoire interne
- Port RD pour connecter aux voies digitales 9/10, 11/12 de la matrice.

Utiliser du câble CAT5e ou CAT6 d'une longueur de 100 m maximum.

Caractéristiques :

- Alimentation : 24 VDC (alimenté par la DZ-MATRIX ou le DZ-EXPAND)
- Sortie audio : 0 dBV, symétrique, connecteur RJ45
- Microphone à col de cygne (fourni) : Microphone unidirectionnel électret à condensateur
- Distorsion harmonique totale : 0.01 %
- Port RD : transmet et reçoit des données audio numériques AES3 ainsi que des données de contrôle vers la DZ-MATRIX. Port RJ45.
- Port USB : chargement de fichiers WAV / MP3 pour le son du carillon
- Contrôle du volume : contrôle du volume du microphone et sélecteur de toutes les zones
- Sélecteur de zone : peut adresser 1 à 64 zones différentes
- Afficheur : affiche des informations sur l'appareil : ID, volume, sélecteur de zone
- Indicateurs : signal (vert), Pic d'entrée (rouge), Busy (rouge), Comm (vert)
- Finition : acier, peinture noire
- Dimensions (L x P x H) : 176 x 61.8 x 162.4 mm
- Poids net : 0,8 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony PA
---------------	---------------

Accessoires recommandés



DZ-MATRIX

1299,00 € TTC

Réf: H11393



DZ-EXPAND

259,00 € TTC

Réf: H11400

Galerie photos

