



MI6U

149,00 € TTC

Mixer 6 canaux, 4 microphone, 2 stéréo, 1 Aux et port USB



UGS : H10911

Catégories : [Tables de mixage Live](#)

EAN13 : 3662009019673

brand Audiophony

- Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz
- THD @ +10dBu : < 0.008%
- Bruits résiduels
- Sortie MAIN : -103dB
- Sortie AUX SEND : -90dB (uniquement sur Mi4U et Mi6U)

- Gains d'entrée
- Microphone : de 0dB à +45dB
- Ligne : -20dB à +25dB
- Alimentation fantôme : +48V DC

- Égalisation
- HIGH : +/- 15dB @ 12KHz
- LOW : +/- 15dB @ 80Hz

- Niveaux maximum en sortie
- MAIN/AUX SEND : +21 dBu
 - Sortie casque : +18 dBu

- Impédances d'entrée
- Microphone : 2,3 K Ohms symétrique
- Ligne : 20 K Ohms symétrique

- Aux / RCA : 24 K Ohms asymétrique

- Impédances de sortie
- MAIN / AUX SEND : 120 Ohms
- REC OUT : 1 K Ohms
- PHONES : 25 Ohms

- Vu-mètre : -20 dB, -10 dB, 0dB , clip
- Alimentation : Transformateur AC100~240V 50/60 Hz > DC12V 1A
- Consommation : 11W
- Dimensions (H x L x E) : 220 x 210 x 68 mm
- Poids : 0,98 Kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque

Audiophony

Fonction

USB

GALERIE D'IMAGES



