




MOJO500LINE

Un système actif 500W avec subwoofer et colonne + un mixeur 3 canaux avec entrée Bluetooth®

- Mixeur 3 canaux avec entrée Bluetooth®
- Colonne à diffusion très large
- Belle présence sur les voix et bon rendu en basse



UGS : H10529

Catégories : [Systèmes à colonnes](#)

EAN13 : 3662009016030

brand Audiophony

Un poids plume tout puissant - 500 W

Ce système de diffusion va vous surprendre par sa présence. Grâce à la géométrie des drivers de la colonne, le son est diffusé tout autour pour que chacun puisse en profiter. Enfin le compresseur intégré permet d'optimiser la prise de son des micros pour un son mieux maîtrisé. Le tout pour moins de 15 kg facilement transportables d'une main !

Colonne

- Puissance : 100W RMS - 200W max
- Réponse en fréquence : 180Hz -20KHz
- SPL max. (@1m) : 116 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Haut-parleur : 6 x 2,75 pouces large bande
- Dispersion : 120° x 20° (HxV)
- Connecteur : intégré dans la base
- Dimensions : (80 x 80 x 830 mm) x2
- Poids net : 2,45 kg + 1,20 kg = 3,65 kg

Caisson

- Puissance : 150W RMS - 300W max

- Réponse en fréquence : 50 - 200Hz
- SPL max. (@1m) : 116 dB
- Impédance nominale : 4 Ohms
- Boomer : 8 pouces
- Dimensions : 340 x 430 x 400 mm
- Poids net : 10,8 kg

Amplification

- Etage basse : 1 x 150W RMS / Classe D - 4 Ohms
- Etage mid/high : 1 x 100W RMS / classe D - 4 Ohms

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Marque	Audiophony
Taille du modèle	8"
Puissance	250 W rms
Fonction	Bluetooth
Famille	MOJO

GALERIE D'IMAGES



