



MPX16

Mixer 16 canaux avec compresseur, effets et lecteur USB / SD / Bluetooth

Référence: H10908

589,00 € TTC



Canaux mono

- Entrées micro : Symétrique
- Réponse en fréquence : 10Hz - 30KHz, +/-3dB
- THD (THD&N) : 0.03% @ +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A
- Compression : Gain: 0-9dB, Seuil: 20dB 5dB
- Rapport signal sur bruit : 115 dB
- Entrées ligne : Symétrique
- Réponse en fréquence : 10Hz - 30KHz, +/-3dB
- THD (THD&N) : 0.005% @ +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A
- Gain maximum : 75 dBu Entrée micro Sortie master

Canaux stéréo

- Entrées ligne : Symétrique/Asymétrique
- Réponse en fréquence : 10Hz - 55KHz, +/-3dB
- THD (THD&N) : 0.005% @ +4dBu, 22Hz-20KHz pondéré A

Impédances

- Entrées micro : 1,4 K Ohms
- Entrées ligne : 10 K Ohms
- Autres entrées : 10 K Ohms ou plus
- Sortie enregistrement : 1 K Ohms
- Autres sorties : 120 Ohms

Égalisation des canaux mono

- High : +/-15dB @ 12 KHz
- Mid : +/-15dB @ 2,5 KHz
- Low : +/-15dB @ 45 Hz

Égalisation des canaux stéréo

- High : +/-15dB @ 12 KHz
- Low : +/-15dB @ 60 KHz
- Multi-effet : Convertisseur analogique numérique 24 bits, 16 programmes
- Alimentation : AC100~240V 50/60 Hz
- Dimensions : (L x L x E) : 365 x 530 x 100 mm
- Poids : 6,9 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony
Fonction	Bluetooth, Compresseur, DSP, SD, USB

Galerie photos



