INTERFACE SWEETLIGHT

SWEET D1024W

Référence H11755 EAN 3662009028309

SweetLight 1024 canaux. Cette interface DMX permet d'accéder à 1024 canaux DMX ou 1536 canaux Art-Net, avec logiciel.



FICHE PRODUIT EN LIGNE

hitmusic.eu/produit/sweet-d1024w

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Systèmes d'exploitation compatibles	**Windows, MacOS, Linux**
Modes de communication	**USB et WIFI**
Nombre de canaux DMX	**1024**
Nombre de canaux Art-Net	**1536**
Systèmes d'exploitation compatibles	**Android, iOS**
Mode de communication	**WIFI**
Nombre de canaux DMX	**1024**
Nombre de canaux Art-Net	**1536**
Nombre de canaux DMX	**1024**
Nombre de scènes dynamiques enregistrables	**16**
Nombre de zones gérées	**4**
Déclenchement de la scène	**via application mobile (Android/iOS)**
Alimentation	**via USB**
Protection DMX	**contre les décharges électrostatiques (ESD) et les boucles de terre**
Fréquence DMX	**40 Hz**
USB remplaçable à chaud	**oui (plug & play)**
	Modes WIFI :
Mode "point d'accès"	**Réseau WIFI généré par l'interface elle-même**
Mode "station"	**connectez l'interface à un réseau WIFI externe.**

Photo



Photo


Sweet Light
D1024W
WIFI
USB
PWR
USB
ST AP
MODE
IP RESET
DMX OUT 1
DMX OUT 2
PUSH
PUSH